Scheda prodotto



Controller Musicale Sp107E per Striscia LED Digitale Bluetooth 4.0

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2093

Il controller musicale Sp107E di M LEDME è un ricevitore Bluetooth 4.0 per strisce LED digitali che opera con software Led Chord. Supporta alimentazione 5-12-24V DC e gestisce fino a 960 canali di pixel IC. Il suo alloggiamento PC garantisce un funzionamento stabile tra -20°C e +60°C sotto protezione IP20.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Il Driver Musical Sp107E di M LEDME è un dispositivo progettato per gestire strisce di LED digitali tramite connessione wireless.

Caratteristiche tecniche

- Ricevitore Bluetooth 4.0
- Software compatibile: Led Chord
- Temperatura di lavoro: -20°C a +60°C
- Protezione IP20
- Alimentazione: 5-12-24V DC
- N. canali: 960 Led Pixel IC
- Dimensioni: 100x42x23H mm
- Materiale: PC
- Comprende: Collegamenti
- Garanzia: 3 anni

Grazie alla sua ampia gamma di temperatura operativa e ad alta capacità di canali, questo controller consente di implementare impianti di illuminazione dinamici in diversi ambienti interni dove è richiesto un preciso controllo remoto senza ulteriore infrastruttura di cablaggio complessa.

Caratteristiche

EAN	8435579720936
Produttore	Ledme
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	5-24 V
Tipo attuale	DC
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 6 novembre 2026