

Scheda prodotto

**Plafoniere da soffitto Square
120W CCT con telecomando**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME KB9112

La plafone a soffitto Square del marchio M LEDME integra una sorgente luminosa a LED con potenza di 120W e luminanza di 7600 lumen. Ha un'efficienza luminosa di 63 lm/W, un angolo di emissione di 180° e una durata di vita stimata in 50000 ore.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

La plafone a soffitto Square 120W Cct - Dsc del marchio M LEDME è un dispositivo di illuminazione efficiente progettato per offrire prestazioni luminose superiori con tecnologia LED. La sua costruzione combina materiali in vetro e metallo, garantendo durata e una finitura estetica moderna adatta per diversi spazi interni.

Caratteristiche tecniche

- Watt: 120 w
- Fonte Luminica: Led
- Luminosità: 7600 lumen
- Efficienza Lm: 63 lm/w
- Angolo di emissione: 180°
- Vita utile: 50000 ore
- Protezione: IP20
- Alimentazione: 85-265v
- Dimensione: 450X450X180H mm
- CRI: 80
- Temperatura Colore: 3CCT
- Comprende: Controllo remoto
- Garanzia: 3 anni

Con un'alta luminosità di 7600 lumen e un ampio angolo di proiezione, questo plafone offre

un'illuminazione uniforme e potente. L'inclusione del telecomando facilita la gestione della luce da diversi punti, mentre la gamma di tensione universale garantisce la compatibilità con diverse reti elettriche senza ulteriori trasformatori.

La manutenzione è semplice grazie alla lunga durata stimata in 50000 ore e alla garanzia di tre anni che copre il prodotto. Il suo design compatto di 45x45 cm consente un'installazione standard su soffitti piatti, ottimizzando lo spazio e l'estetica dell'ambiente.

Caratteristiche

Angolo di apertura	180°
Cri (Ra)	80
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	7600 lm
Controllo remoto	Si
Materiale	Cristal
Potenza (W)	120 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	85-265 V
Stima di vita (h)	50000
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 27 settembre 2026