

Scheda prodotto

Plafoniere LED intelligente Smarthome 24W RGB WiFi regolabile CCT

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM8230



Plafoniera LED Smarthome Rainbow da 24W con ricevitore WiFi 2.4 GHz e controllo per l'illuminazione CCT. Costruito in alluminio e PC, offre 2400 lumen, efficienza 100 lm/W, angolo 120° e protezione IP54. Opera da -20°C a +45°C con durata di vita di 30000 ore.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

La plafone LED Smarthome Rainbow del marchio M LEDME è un dispositivo di illuminazione intelligente progettato per offrire controllo remoto ed efficienza energetica negli spazi interni. La sua tecnologia integrata consente di gestire la luce tramite applicazioni mobili, adattandosi alle esigenze dell'utente senza richiedere ulteriori installazioni complesse.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- Ricevitore: wifi 2.4 GHz
- Watt: 24 w
- Fonte Luminica: Smd Led
- Luminosità: 2400
- Efficienza Lm: 100
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Angolo: 120°
- Vita utile: 30000
- Protezione: IP54
- Ik: 5
- Classe Isolamento elettrico: II
- Alimentazione: 220-240v
- Dimensione: 280X48H mm

- Materiale: Alluminio, PC
- Cri: 80
- Comprende: App
- Regolabile: Sì.
- Garanzia: 3
- Temperatura Colore: 3CCT

La regolazione della temperatura di colore in tre tonalità (3CCT) e la loro regolazione generale permettono di regolare l'ambiente luminoso in base all'ora del giorno o all'attività. La protezione IP54 e la costruzione in alluminio e policarbonato assicurano un funzionamento stabile all'interno della gamma termica specificata, garantendo una durata prolungata di 30.000 ore.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Angolo di apertura	120°
Cri (Ra)	80
Produttore	Ledme
Lumen (lm)	2400 lm
Materiale	Aluminio
Misure	280X48H mm
Potenza (W)	24 W
Protezione	IP54
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	220-240 V
Tipo di lampada	LED SMD
Stima di vita (h)	30000

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026