

Scheda prodotto

Controller Mini Smarthome RGB con App e IR 12-24V

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2187



Driver mini smarthome per strisce led RGB con gestione wireless via app e controller IR. Supporta connessione Wi-Fi 2.4 GHz, alimentazione 12-24 V DC, potenza massima da 72 W a 12 V o 144 W a 24 V. Design compatto 50 x 22 x 10 mm in materiale PC, con protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Driver mini Smarthome per strisce led RGB con telecomando IR e app mobile. Progettato per gestire strisce led RGB tramite connessione Wi-Fi 2.4 GHz, consente di controllare l'illuminazione dall'app o dal telecomando incluso. Ideale per ambienti domestici dove è richiesta una gestione flessibile delle luci RGB.

Caratteristiche tecniche

- Ricevitore: Wi-Fi 2.4 GHz
- Potenza massima: 72 W (12 V) - 144 W (24 V) DC
- Protezione: IP20
- Alimentazione: 12-24 V DC
- Dimensione: 50 x 22 x 10 mm
- Materiale: PC
- Comprende: App, telecomando

Permette di controllare strisce led RGB senza fili dai dispositivi mobili o dal telecomando. Il design compatto e la connessione Wi-Fi facilita l'integrazione in sistemi di illuminazione intelligenti.

Caratteristiche

Produttore

Ledme

Controllo remoto	Si
Materiale	PC
Potenza massima (W)	144 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	12-24 V
Tipo attuale	DC
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026