

Scheda prodotto

Sottobase passiva Modicon Atrium 16 canali

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO ABE7H16R20



Sub-base passiva I/O discreta per sistemi Modicon Atrium, con 16 canali e 2 terminali per canale. Alimentazione DC 19...30 V, corrente massima 1,8 A, con fusibile interno 2 A. Collegamento tramite terminali a vite, compatibile con cavi flessibili e rigidi. Distribuzione di polarità 0 V o 24 V.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Sub-base passiva I/O discreta per sistemi Modicon Atrium, progettata per collegare fino a 16 canali con due terminali per canale. Compatibile con tensioni di alimentazione da 19 a 30 V DC, conforme agli standard IEC 61131-2. Utilizza terminali a vite per connessioni con cavi flessibili e rigidi di diversi calibri, con distribuzione di polarità 0 V o 24 V.

Caratteristiche

EAN	3389110544954
Produttore	SCHNEIDER

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 14 ottobre 2026