

Scheda prodotto

Modulo ingresso analogico 8 canali isolato temperatura

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO BMXART0814



Modulo ingresso analogico isolato da 8 canali per sistemi Modicon X80, compatibile con tensioni $\pm 1,28$ V, ± 160 mV a ± 640 mV, resistenze 400/4000 Ω e sensori di temperatura Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 e termocoppie.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Modulo ingresso analogico isolato da 8 canali progettato per sistemi Modicon X80, compatibile con tensioni, resistenze e sensori di temperatura quali Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 e termocoppie. Offre isolamento tra ingressi e uscita, ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione in ambienti con interferenze elettromagnetiche.

Caratteristiche tecniche

- Numero di ingressi analogici: 8
- Conessioni: 40 vie, 2 connettori
- Isolamento: Isolato
- Livello di ingresso: Basso livello
- Tipo di ingresso analogico: Tensione $\pm 1,28$ V, ± 160 mV, ± 320 mV, ± 40 mV, ± 640 mV, ± 80 mV; Resistenza 400 Ohm (2, 3, 4 cavi); Resistenza 4000 Ohm (2, 3, 4 cavi); Sonde di temperatura: Cu 10 (-100...+260 °C), Pt 100 (-100...+450 °C, UL/JIS), Pt 1000 (-100...+450 °C, UL/JIS), Pt 100 (-200...+850 °C, IEC), Pt 1000 (-200...+850 °C, IEC), Ni 100 (-60...+180 °C), Ni 1000 (-60...+180 °C); Termocoppie: B (+130...+1820 °C), N (+270...+1300 °C), U (-200...+600 °C), J (-200...+760 °C), L (-200...+900 °C), E (-270...+1000 °C), K (-270...+1370 °C), T (-270...+400 °C), R (-50...+1769 °C), S (-50...+1769 °C)
- Conversione analogico/digitale: 16 bit sigma delta

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	150 mm
Larghezza	100 mm
EAN	3595863966794
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	400 mm
Lunghezza	1
Misure	400 mm
# Elementi	8
Peso (kg)	0,165 kg
Profondità	40 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	3,3 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026