

Scheda prodotto

Supporto rack da 4 posizioni per Modicon M340

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO BMXXBP0400



Bastoncino per piattaforma automatica Modicon M340 con 4 slot per moduli X, compatibile con processori BMXP34 e sorgenti BMXCPS. Supporta moduli I/O e applicazioni specifiche. Consumo di 1 W, grado di protezione IP20, montaggio a 4 viti M6 o clip su corsia DIN 35 mm.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Bastoncino a 4 slot per la piattaforma automatica Modicon M340, progettato per ospitare moduli di espansione, processori, alimentatori e moduli di applicazione specifici. Ideale per integrare in sistemi di automazione industriali che richiedono una configurazione modulare e scalabile.

Caratteristiche tecniche

- Numero di slot: 4 bus X
- Compatibilità del prodotto: Processore BMXP34, Fonte de alimentação BMXCPS, Modulo E/S, Modulo de aplicação specifica
- Consumo di potenza: 1 W
- Connettore di espansione: 1 connettore (XBE) modulo di espansione
- Modalità di fissaggio: Con 4 viti - diametro: 4,32...6,35 mm, montaggio pannello Per 4 parafusi M6, montaggio piastra Per clip, montaggio binario DIN simmetrico 35 mm
- Peso del prodotto: 0,63 kg
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente di funzionamento: 0...60 °C
- Umidità relativa: 10...95 % senza condensazione
- Trattamento protettivo: TC
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conformemente a REACH senza SHCV: Sì.
- Direttiva RoHS UE: Rispetto proattivo (prodotto al di fuori dell'ambito di applicazione della

normativa UE RoHS)

- non contenenti mercurio: Si'.
- Informazioni sulle esenzioni da RoHS: Si'.
- Disposizioni di RoHS Cina: X
- RAEE: Sul mercato dell'Unione europea il prodotto deve essere smaltito secondo un sistema specifico di raccolta dei rifiuti e non deve mai finire in un contenitore dei rifiuti

Caratteristiche

EAN	3595863908862
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
# Elementi	4
Peso (kg)	0,63 kg
Potenza (W)	1 W
Protezione	IP20 - uso interior

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026