

Scheda prodotto

**Driver LED Lifud 48W 27-42V DC
1200mA No Flicker**

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-GIF050YS-1200H



Driver LED Lifud da 48W con uscita regolata 27-42V DC e corrente di 1200 mA. Progettato per l'alimentazione 220-240V AC, offre protezione da sovraccarico e cortocircuito. Completa classe di isolamento elettrico II, fattore di potenza 0.9 e intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +50°C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Driver di alimentazione Lifud LF-GIF050YS1200H, progettato per fornire energia stabile ai sistemi di illuminazione LED. Questo dispositivo converte la corrente alternata di rete in corrente continua regolata, garantendo un funzionamento senza lampeggiare (No Flicker) e una potenza massima di 48W. Il design compatto e i materiali di qualità garantiscono prestazioni affidabili in impianti interni.

Caratteristiche tecniche

- Marca: Lifud
- Modello: LF-GIF050YS1200H
- Potenza massima: 48W
- Alimentazione: 220-240V AC
- Uscita: 27-42V DC
- Intensità di corrente: 1200 mA
- Fattore di potenza: 0,9
- Temperatura di lavoro: -30°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Classe di Isolamento elettrico: II
- Protezione contro Sovraccarico: Si'.
- Protezione da cortocircuito: Si'.
- Protezione contro il surriscaldamento: No.
- Materiale: PC

- Dimensioni: 140x43x29H mm
- Garanzia: 5 anni

Questo driver offre una corrente costante di 1200 mA, consentendo una gestione efficiente dell'energia e una lunga durata per le apparecchiature collegate. La protezione integrata contro sovraccarico e cortocircuito aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al sistema elettrico. Il suo fattore di potenza di 0.9 contribuisce ad una maggiore efficienza energetica nell'impianto.

Caratteristiche

Tensione di isolamento	Clase II
Alta	29 mm
Larghezza	43 mm
Produttore	Lifud
Lungo	140 mm
Materiale	PC
Potenza massima (W)	48 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220-240 V
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 21 ottobre 2026