

Ficha do produto

**Abridor de porta 540AD-S MAX
FERMAX 28201**

Marca: FERMAX

Referência: RST 28201



Embutir. O abridor de porta elétrico embutido é um dispositivo instalado na moldura da porta para controlar sua abertura a partir de um local remoto por meio de um dispositivo elétrico. Numa instalação de intercomunicador eletrônico é possível acionar o t

[Ver produto na web](#)**Descrição**

O abridor de porta elétrico embutido é um dispositivo instalado na moldura da porta para controlar sua abertura a partir de um local remoto por meio de um dispositivo elétrico. Numa instalação de intercomunicador eletrônico é possível acionar o trinco na entrada do edifício e permitir o acesso do visitante a partir do telefone ou monitor da casa, premindo o botão 'chave' do trinco. Um abridor de porta embutido é composto por um mecanismo elétrico e uma armadura. Reversível (DIN Direita ou DIN Esquerda). Permite a abertura tanto para a direita quanto para a esquerda. Simétrico. Permite trocar de mãos mantendo a simetria do corpo. REGULAMENTOS DINO REGULAMENTO DIN estabelece o sentido de abertura da porta e nomeia o tipo de abridor de porta instalado. Observando a porta do lado onde as dobradiças são visíveis: -Se as dobradiças estiverem à esquerda do observador, é um abridor de porta DIN Esquerdo. -Se as dobradiças estiverem à direita do observador, é um abridor de porta DIN Direito. Existem vários tipos de mecanismos de abertura de porta, depende do TIPO DE OPERAÇÃO necessária. TIPO A_AUTOMÁTICO 12Vac: • A (Funcionamento Automático e acionamento em 12Vac): o trinco de porta destrava automaticamente ao receber um pulso de tensão de 12Vac. O abridor de porta trava novamente quando a energia é desligada e a porta é aberta e fechada mecanicamente novamente. Para uma correta instalação, o ferrolho automático deve ser pressionado cerca de 3mm pelo trinco da porta depois de fechada. D DESTRAVAMENTO O abridor de porta inclui uma alavanca de desbloqueio manual, que inibe o seu funcionamento, permitindo o livre acesso. TRAVA MAX AJUSTÁVEL: O abridor de porta inclui uma trava ajustável, permitindo um encaixe exato entre a trava e a trava da fechadura, com uma margem de 4mm.

Características

EAN	8424299282015
Referencia	FERMAX 28201

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 15 de setembro de 2026