

Ficha do produto

Esquadro digital WITRON com tela LCD e precisão de 0,1 grau.

Marca: Sola

Referência: TUR WITRON60T



O esquadro digital Sola-WITRON60T mede ângulos de 0° a 355° com uma tolerância de 0,1°. Fabricado em alumínio vermelho, possui função de retenção de medição, nivelamento e desligamento automático. Inclui estojo de transporte e quatro mini pilhas de 1,5 V.

[Ver produto na web](#)

Descrição

esquadro digital Sola-WITRON60T é uma ferramenta de medição precisa e versátil, projetada para atender às necessidades de profissionais e entusiastas do faça-você-mesmo. Fabricado com um perfil de alumínio de alta qualidade em uma atraente cor vermelha, este esquadro combina durabilidade e funcionalidade. Sua faixa de medição se estende de 0° a 355°, com uma tolerância de 0,1°, garantindo resultados precisos sempre. O visor digital facilita a visualização dos ângulos, enquanto o parafuso de travamento permite fixar a posição desejada durante o trabalho. Entre seus principais recursos está a função de retenção, que mantém o valor da medição para fácil consulta. Além disso, o esquadro pode ser zerado em qualquer posição, aumentando sua versatilidade de uso. Para garantir o nivelamento adequado, inclui níveis de bolha horizontais e verticais. Equipado com quatro mini pilhas de 1,5V, o dispositivo oferece aproximadamente 50 horas de uso contínuo. O desligamento automático após 3 minutos de inatividade contribui para a eficiência energética do produto. O esquadro vem com um estojo para armazenamento e transporte seguros.

- Perfil de alumínio vermelho
- Parafuso de fixação
- Leitura digital
- Capacidade: 0° a 355°
- Tolerância: 0,1°
- Função de retenção
- Zeragem em qualquer posição
- 1 nível de bolha horizontal e 1 vertical
- 4 mini pilhas de 1,5 V (50 horas de duração da bateria)
- Desligamento automático após 3 minutos

Características

EAN	9002719006145
Peso (kg)	1,7800

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 17 de outubro de 2026