

Ficha do produto

Disjuntor miniatura SCHNEIDER 2P 3A, termomagnético, 100 kA Icu



Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9F95203

Disjuntor miniatura RCBO Acti 9 iC60, bipolar, com corrente nominal de 3 A. Projetado para redes CA, com tecnologia termomagnética e capacidade de interrupção de até 100 kA. Ideal para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte. Grau de proteção IP20.

[Ver produto na web](#)

Descrição

O **Acti 9 iC60 RCBO** é um disjuntor miniatura de alta eficiência projetado para aplicações com correntes acima de 0,1 A. Pertence à linha Acti 9 e se caracteriza por sua robustez e confiabilidade na proteção de circuitos elétricos. Este dispositivo possui 2 polos, permitindo a proteção simultânea de dois polos, e uma corrente nominal de 3 A, ideal para pequenas instalações residenciais e comerciais.

O iC60L utiliza tecnologia de disparo termomagnético, garantindo uma resposta rápida a sobrecargas e curtos-circuitos.

Sua capacidade de interrupção atinge até 15.000 A Icn a 400 V CA e até 100 kA Icu em diversas tensões, garantindo proteção eficaz em diferentes condições de operação. Além disso, está em conformidade com as normas HB1 e EN para garantir sua qualidade e desempenho.

- Frequência principal: 50/60 Hz
- Tensão nominal de operação: 220...240 V CA, 380...415 V CA
- Capacidade de desconexão: Sim
- Grau de proteção: IP20
- Temperatura de operação: -35...70 °C
- Durabilidade mecânica: 20.000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 10.000 ciclos
- Montagem: Fixação em trilho DIN
- Conexões: Terminal único, cabo tipo 1...25 mm² rígido
- Peso: 0,25 kg

Este dispositivo é uma opção confiável para proteção de circuitos em pequenas lojas e ambientes residenciais, oferecendo segurança e tranquilidade no uso diário.

Características

Corriente nominal (A)	3
Curva de disparo	K
EAN	3606480084867
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F95203

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 15 de setembro de 2026