

Ficha do produto

Disjuntor automático ACTI C60 9, 63A, 500Vdc, 2 polos, termomagnético.

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9N61539

Disjuntor miniatura Acti 9 C60H-DC, bipolar, projetado para corrente contínua. Com corrente nominal de 63 A e capacidade de interrupção de até 20 kA. Ideal para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte. Montagem em trilho DIN.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

disjuntor miniatura C60H-DC 2P 63A C 500Vdc da linha Acti 9 é uma solução confiável e eficiente para a proteção de circuitos de corrente contínua. Projetado para aplicações com correntes acima de 0,1 A, este dispositivo possui dois polos protegidos e uma corrente nominal de 63 A a 25 °C, garantindo desempenho ideal em diversas condições de operação. O C60H-DC utiliza tecnologia de disparo termomagnético, permitindo uma capacidade de interrupção de até 20 kA a 220 V e 250 V, e 6 kA a 500 V, em conformidade com as normas HB1 e EN> 50 A. Seu design robusto inclui um indicador de posição de contato e um sistema de travamento na posição desligada, garantindo uma operação segura e fácil. Este disjuntor é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo pequenos ambientes comerciais e residenciais, e pode ser montado permanentemente em um trilho DIN simétrico de 35 mm. Com uma durabilidade mecânica de 20.000 ciclos e uma durabilidade elétrica de até 6.000 ciclos a 500 V, o C60H-DC é uma opção durável e eficiente.

- Corrente nominal: 63 A a 25 °C
- Número de polos: 2P
- Tensão nominal de operação: 500 V CC
- Capacidade de interrupção: 20 kA a 220 V e 250 V
- Durabilidade mecânica: 20.000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 6.000 ciclos a 500 V
- Montagem: Trilho DIN simétrico de 35 mm
- Temperatura de operação: -25 a 70 °C
- Grau de contaminação: 3
- Preparado para cadeado: Sim

Características

Corriente nominal (A)	63
Curva de disparo	C
EAN	3606480424373
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61539

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026