Ficha do produto



Interruptor automático COMPACTO 63A 3P 36kA 690V AC TMD NSXm100F

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO C11F3TM063L

O disjuntor NSXm100F da linha ComPacT foi projetado para correntes acima de 0,1 A. Com 3 polos e capacidade de interrupção de até 85 kA, oferece proteção termomagnética e é adequado para tensões de até 690 V CA.

Ver produto na web

Descrição

disjuntor tripolar (3P) NSXm100F 36kA AC 63A TMD ELINK da nova geração ComPacT é uma solução avançada para proteção de circuitos elétricos. Projetado para aplicações com correntes acima de 0,1 A, este dispositivo tripolar oferece uma corrente nominal de 63 A a 40 °C e uma tensão nominal de operação de até 690 V CA a 50/60 Hz. Sua tecnologia de disparo termomagnético garante uma resposta rápida e eficaz a sobrecargas e curtos-circuitos.

O NSXm100F destaca-se pela sua capacidade de interrupção, atingindo até 85 kA Icu a 220–240 V CA e 36 kA Icu a 380–415 V CA, tornando-o uma escolha confiável para ambientes industriais exigentes.

Seu design permite a montagem fixa nas posições horizontal e vertical, facilitando a integração em diversas instalações elétricas.

Características técnicas incluem:

- **Durabilidade mecânica:** 20.000 ciclos
- **Durabilidade elétrica:** 10.000 ciclos a 440 V In
- **Proteção IP:** IP40 de acordo com a norma IEC 60529
- **Temperatura de operação:** -25…70 °C
- **Grau de poluição:** 3 de acordo com IK07
- **Conexões:** Terminais para cabos de até 95 mm²
- **Largura:** 81 mm
- **Altura:** 137 mm
- **Profundidade:** 80 mm
- **Peso:** 1,06 kg

Este disjuntor é ideal para aplicações que exigem alto nível de segurança e confiabilidade na proteção de circuitos elétricos.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	63
EAN	3606481990617
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER C11F3TM063L
Voltaje nominal (V)	690

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 22 de novembro de 2026