

Ficha do produto

**Disjuntor miniatura ACTI 9 25A
2P 10000A Icn**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9F85225



Disjuntor miniatura RCBO Acti 9 iC60, bipolar, com corrente nominal de 25 A. Projetado para corrente contínua e alternada, com capacidade de interrupção de até 42 kA. Ideal para pequenas empresas, em conformidade com as normas EN 60898-1 e IEC 60898-1.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

disjuntor diferencial residual (DR) Acti 9 iC60 é um disjuntor miniatura de alta eficiência projetado para aplicações com correntes acima de 0,1 A. Pertence à linha Acti 9 e se destaca por sua robustez e confiabilidade na proteção de circuitos elétricos. Este dispositivo possui polos 2P, permitindo a proteção simultânea de dois polos, e uma corrente nominal de 25 A, tornando-o adequado para redes CC e CA.

A tecnologia da unidade de disparo é termomagnética, garantindo uma resposta rápida a sobrecargas e curtos-circuitos.

Sua capacidade de interrupção é notável, atingindo até 10.000 A Icn a 400 V CA e 42 kA Icu em diferentes faixas de tensão, tornando-o uma escolha segura para ambientes comerciais e residenciais.

Características técnicas incluem:

- Frequência principal: 50/60 Hz
- Tensão nominal de operação: 220...240 V CA, 400 V CA, 380...415 V CA
- Classe de limitação: 3 de acordo com a norma EN 60898-1
- Durabilidade mecânica: 20.000 ciclos
- Classificação de proteção: IP20
- Temperatura ambiente de operação: -35...70 °C
- Montagem em trilho DIN
- Conexões para cabos rígidos e flexíveis de até 25 mm²
- Indicador de posição do contato e sinal de disparo
- Peso do produto: 0,25 kg

O Disjuntor Diferencial Residual Acti 9 iC60 é ideal para pequenas empresas que necessitam de uma solução de proteção elétrica confiável e eficiente.

Características

Corriente nominal (A)	25
Curva de disparo	D
EAN	3606480083174
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F85225

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 17 de setembro de 2026