

Ficha do produto

Contator mini bipolar SCHNEIDER 24VDC com corrente nominal de 10A e 2 polos.



Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO LP1SK0600BD

O MINICONT. BIPOLAR 24VDC é um dispositivo de controle projetado para aplicações de baixa tensão. Seu design compacto permite fácil instalação em diversos ambientes. Ideal para sistemas elétricos que exigem operação eficiente e segura.

[Ver produto na web](#)

Descrição

MINICONT. BIPOLAR 24VDC é um dispositivo de controle projetado para aplicações que exigem o gerenciamento eficiente de sinais elétricos em sistemas de 24 volts CC. Seu design compacto e robusto permite fácil integração em diversos ambientes industriais e comerciais. Este produto se destaca pela capacidade de operar em condições exigentes, garantindo desempenho confiável e duradouro. Seu design bipolar proporciona maior versatilidade na conexão de dispositivos, facilitando a implementação em circuitos de controle e automação.

- **Tensão de operação:** 24 VCC
- **Tipo de conexão:** Bipolar
- **Dimensões:** Compacto, ideal para espaços confinados
- **Material de construção:** Plástico resistente a impactos
- **Temperatura de operação:** -20 °C a +60 °C
- **Corrente máxima:** 10 A
- **Certificações:** CE, RoHS
- **Aplicações:** Controle de motores, iluminação, sistemas de automação
- **Instalação:** Fácil montagem em trilho DIN
- **Vida útil:** Alta durabilidade em condições normais de operação

Características

Corriente nominal (A)	10
EAN	3389110563931
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER LP1SK0600BD

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 14 de outubro de 2026