

Ficha do produto

Lâmpada LED Clássica com Sensor E27 8,5W 810LM 4000K

Marca: COFAN

Referência: COF 52007031



Lâmpada LED clássica com sensor de presença E27, 8.5W, 810lm, 4000K. Inclui detecção de movimento até 6m, ângulo de 240° e autonomia de 25.000 horas.

[Ver produto na web](#)

Descrição

A lâmpada LED Clássica com sensor de presença E27 de 8,5 W oferece uma solução inteligente e eficiente para iluminar zonas de passagem em espaços como garagens, depósitos, corredores ou escadas. Graças à sua tecnologia LED e sensor integrado, ela se acende automaticamente ao detectar movimento, melhorando a segurança e otimizando o consumo energético. Com uma potência de 8,5 W e um fluxo luminoso de 810 lúmens, proporciona uma iluminação uniforme e clara com uma temperatura de cor de 4000 K (luz neutra natural).

Características técnicas

- Potência: 8.5 W
- Fluxo luminoso: 810 lm
- Temperatura de cor: 4000 K
- Tensão nominal: 230 V
- Cabo: E27
- Dimensões (cm): 12.00 x 14.00 x 7.50
- Ângulo de detecção: 240°
- Distância de alcance: até 6 metros
- Vida útil estimada: 25.000 horas
- Ciclos de ligar/desligar: mais de 50.000

Seu funcionamento automático se ajusta a diferentes cenários: se detectar um movimento breve, permanece acesa por 10 segundos; em caso de presença contínua por mais de 3 minutos, mantém-se

ativa e desliga após 120 segundos sem movimento. Isso permite um uso eficiente da energia sem interrupções desnecessárias.

A instalação é simples graças à sua rosca padrão E27, compatível com a maioria das lâmpadas e aplicadores convencionais. É ideal para espaços onde se requer iluminação automática, segura e econômica, tanto em residências quanto em instalações comerciais ou industriais.

Características

Alto	7.50
Ancho	12.00
Casquillo	E27
Clasificación energética	F
EAN	8445187219814
Profundidade	14.00
Voltaje nominal (V)	230
Tipo de lámpara	LED
Temperatura de cor	4000K

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 8 de outubro de 2026