

Ficha do produto

**Projektor LED Solar 10W Sensor
1500lm 2CCT IP65**

Marca: ALFA

Referência: ALFA 25402



Projector solar LED Matel de 10W com luminosidade de 1500 lúmenes e painel fotovoltaico monocristalino orientável. Tem bateria recarregável de 3600mAh para autonomia de até 60 horas e sistema de controle remoto. Inclui sensores de movimento e crepusculares com alcance de 8 metros, garantindo segurança ao ar livre sob grau de proteção IP65.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

O projetor solar LED Matel Sensor é uma solução de iluminação exterior inteligente que combina tecnologia fotovoltaica monocristalina com um potente emissor de 10W e 1500 lúmenes, projetado para garantir segurança e estética em espaços privados.

Características técnicas

- Potência: 10W
- Luminosidade: 1500 lúmenes
- Bateria recarregável: 3600mAh
- Voltagem de operação: 3,7V
- Temperatura da luz: 2CCT (4000K/6000K)
- Panela fotovoltaica: Monogênio orientável
- Grau de proteção: IP65
- Dimensões do projector: 120x133mm
- Dimensões do painel: 204x184mm
- Cabos de ligação: 5 metros
- Autonomia: 20 a 60 horas
- Tempo de carga: 5 a 6 horas
- Distância de detecção do sensor: 8m
- Controle: Comando remoto e sensor de movimento/crepuscular

Graças à sua versatilidade, este dispositivo transforma qualquer área escura em um ponto focal seguro, oferecendo uma iluminação adaptável que melhora a experiência visual sem depender da rede elétrica.

A instalação é simples: coloque o painel solar num local com maior exposição solar e conecte o projector por meio do cabo incluído. Ativa as funções através do comando ou configure o sensor para otimizar o seu desempenho.

Características

Alto	12
Ancho	13.3
Cor	Preto
EAN	8425160254025
Lúmenes (lm)	1500
Mando a distancia	Sí
Material	Aluminio
Medidas	12 x 13.3
Peso (kg)	1.077
Protección	IP65
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	3,7

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 16 de setembro de 2026