

Ficha do produto



Painel LED Circular Sensor Light 18W Epistar com Sensor de Movimento

Marca: LEDME

Referência: LEDME LM5574

Painel LED circular da série Sensor Light da M LEDME, com potência de 18W e fonte luminosa Epistar. Oferece uma luminância de 1800 lúmens e eficiência de 100 lm/W. Conta com sensor de movimento integrado, ângulo de detecção de 110° e vida útil de 30.000 horas.

[Ver produto na web](#)

Descrição

O Painel Led Circular Série Sensor Light da M LEDME é um dispositivo de iluminação inteligente que integra um sensor de movimento para automatizar a ligar e desligar, otimizando o consumo energético em espaços específicos.

Características técnicas

- Watts: 18 w
- Fonte Luminosa: Epistar
- Luminosidade: 1800 lm
- Eficiência Lm: 100
- Temperatura de Trabalho: -20°C ~ +45°C
- Ângulo de emissão: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Proteção: IP20
- Ik: 5
- Classe de Isolamento Elétrico: II
- Alimentação: 170-265v ac
- Dimensão: 218X43H mm
- Dimensão de Corte: 205 mm
- Material: Alumínio | PC
- CRI: 80

- Temperatura de Cor: 4500K | 6000K
- Inclui: Sensor de movimento
- Garantia: 3 anos
- Ângulo de Detecção: 110°
- Distância de Detecção: 6 metros
- Tempo Mín. - Tempo Máx.: 15 segundos até 5 minutos
- Regulação de Tempo: Modo Dia / Noite

Graças ao seu sensor com regulação de modo dia/noite e tempos ajustáveis, este painel adapta-se ao ambiente reduzindo o uso desnecessário de luz.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Memoria	No
Tensão de isolamento	Clase II
Alto	43H mm
Ancho	218 mm
Ângulo de abertura	120°
Clasificación energética	A
Diámetro	218 mm
Diámetro del empotramiento (mm)	205 mm
Driver incluido	Sí
EAN	8435579755747
Largo	218 mm
Libre de halógenos	Sí
Lúmenes (lm)	1800 lm
Mando a distancia	No
Peso (kg)	0.043 kg
Potencia (W)	18 W
Profundidade	43 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de corriente	AC
Potência da luz (W)	18
Diámetro (cm)	21.8 cm

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 29 de setembro de 2026