

Ficha do produto

**Barra Linear LED Sensa 1W
Osram Sensor de Movimento
IP20**

Marca: LEDME

Referência: LEDME LM1095



Barra LED Linear Sensor de 1W com fonte Osram e temperatura de cor 6000K, projetada para iluminação eficiente em interiores. Incorpora sensor de movimento com detecção de 360° a 5 metros e tempo de resposta máximo de 20 segundos. Construído em alumínio e policarbonato com proteção IP20, oferece uma vida útil de 30000 horas e ângulo de emissão de 120°, alimentado por 5V DC.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

A Barra Lineal Led Sensa 1W de M LEDME é um dispositivo de iluminação eficiente que integra tecnologia de detecção automática para otimizar o consumo de energia. Projetada com componentes de alta qualidade, oferece uma solução versátil para espaços interiores que exigem controle inteligente da luz.

Características técnicas

- Marca: MME LED
- Potência: 1 W
- Fonte de luz: Osram
- Temperatura de cor: 3000K e 6000K
- Ângulo de emissão: 120°
- Ângulo de detecção: 360°
- Distância de detecção: 5 metros
- Vida útil: 30000 horas
- Proteção: IP20
- Alimentação: 5v dc
- Dimensões: 375X24X14H mm

- Materiais: Alumínio e PC
- CRI: 80
- Inclui: Cabos USB
- Garantia: 3 anos
- Tempo de resposta: 20 segundos máximo.

Graças ao seu sensor de movimento, a barra se acende automaticamente ao detectar presença e se apaga após um período de inatividade de até 20 segundos, facilitando o uso em corredores ou zonas de passagem sem a necessidade de interruptores manuais.

Características

Cri (Ra)	80
EAN	8435579710951
Medidas	375X24X14H mm
Potencia (W)	1 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	5 V
Tipo de corriente	DC
Temperatura de cor	6000K
Vida estimada (h)	30000
Uso	Interior

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 8 de outubro de 2026