

Ficha do produto

Lâmpada LED Smarthome C37 6W RGB+CCT com App

Marca: LEDME

Referência: LEDME LM7144



Bomba LED Smarthome C37 de 6W com receptor WiFi de 2,4 GHz e controle RGB+3CCT. Oferece uma luminosidade de 600 lúmenes, eficiência de 100 lm/W e ângulo de emissão de 240°. Construído em alumínio e PC, opera entre -20°C e +45°C com vida útil de 20000 horas.

[Ver produto na web](#)

Descrição

A lâmpada Led Smarthome C37 da marca M LEDME é um dispositivo de iluminação inteligente projetado para integrar em casas modernas, permitindo o controle remoto e a personalização da luz através de tecnologia LED de alta eficiência.

Características técnicas

- Receptor wifi de 2,4 GHz
- Vativos: 6 w
- Luminosidade: 600 lumens
- Eficiência luminosa: 100 lm/w
- Temperatura de trabalho: -20°C ~ +45°C
- Ângulo de emissão: 240°
- Vida útil: 20000 horas
- Proteção: IP20
- Alimentação: 220-240v ac
- Dimensões: 37X108H mm
- Materiais: Alumínio e PC
- Índice de reprodução cromática (ICR): 80
- Temperatura de cor: RGB+3CCT
- Regulavel: Sim, sim.
- Inclui aplicação móvel

- Garantia: 3 anos

Graças ao seu amplo ângulo de iluminação e à capacidade de mudar entre cores RGB e três temperaturas de cor branca, esta lâmpada oferece versatilidade para adaptar a atmosfera do espaço às necessidades do usuário.

O controlo por aplicação facilita a gestão diária da iluminação sem necessidade de interruptores físicos adicionais.

Características

Alto	108 mm
Casquillo	C37
Cri (Ra)	80
Diámetro	37 mm
Lúmenes (lm)	600 lm
Potencia (W)	6 W
Protección	IP20
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	220-240 V
Temperatura de cor	RGB
Vida estimada (h)	20000

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 30 de setembro de 2026