

## Ficha do produto

## Tomada WiFi Smarthome 16A LEDME com App

Marca: LEDME

Referência: LEDME LM9101



O conector Wifi Smarthome 16A da marca M LEDME permite o controle remoto de dispositivos por meio de receptor wifi de 2,4 GHz e aplicação móvel. Suporta uma potência máxima de 3520 watts, com alimentação universal de 100 a 240 volts em corrente alternada. A sua construção combina materiais metálicos e policarbonato sob a norma de proteção IP20.

[Ver produto na web](#)

### Descrição

O conector WiFi Smarthome 16A da marca M LEDME permite controlar dispositivos elétricos de alta potência através de conexão sem fio. Seu design compacto e robusto facilita a integração em casas modernas que buscam automação sem complicações.

#### Características técnicas

- Receptor WiFi de 2,4 GHz
- Potência máxima: 3520 W
- Proteção IP20
- Alimentação: 100-240V AC
- Intensidade de corrente: 16A
- Dimensões: 45x85H mm
- Materiais: Metal e PC
- Inclui aplicação móvel
- Garantia: 3 anos

Graças à sua capacidade de suportar até 3520 watts, este dispositivo é adequado para alimentar aparelhos de alto consumo como aquecedores ou pequenos motores, oferecendo um controle remoto seguro e eficiente de qualquer lugar.

Características

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Corriente nominal (A) | 16        |
| Material              | Metal     |
| Medidas               | 45x85H mm |
| Potencia máxima (W)   | 3520 W    |
| Protección            | IP20      |
| Voltaje nominal (V)   | 100-240 V |
| Tipo de corriente     | AC        |

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 27 de setembro de 2026