

Ficha do produto

**Aplique de Parede LED Black Cube 12W CCT IP54**

Marca: LEDME

Referência: LEDME LM6184

Aplicação de parede LED Black Cube de 12W com caixa de alumínio e proteção IP54. Incorpora uma fonte de luz Epistar, oferecendo 1200 lúmenes e eficiência de 100 lm/W. Tem uma vida útil de 50000 horas, ângulo de faixa ajustável entre 10° e 90° e garantia de 3 anos.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

O Aplique de Parede Led Black Cube de M LEDME é um dispositivo de iluminação exterior projetado para oferecer uma solução de luz eficiente e robusta em ambientes expostos ao ar, garantindo o melhor desempenho em várias condições climáticas.

Características técnicas

- Vattos: 12 w
- Fonte de luz: Epistar
- Luminosidade: 1200 lm
- Eficiência Lm: 100
- Temperatura de trabalho: -20°C ~ +45°C
- Ângulo de emissão: 10°-90°
- Vida útil: 50000 horas
- Proteção: IP54
- Classe de impacto: IK8
- Classe de isolamento elétrico: I
- Alimentação: 170-265v ac
- Frequência: 50/60 Hz
- Instalação: Superfície
- Dimensão: 100X100X100H mm
- Material: Alumínio
- CRI: 80

- Garantia: 3 anos
- Temperatura de cor: 3CCT

Graças à sua alta luminosidade e eficiência energética, este equipamento fornece uma iluminação intensa e uniforme. A sua construção em alumínio e proteção IP54 garantem durabilidade em relação à umidade e à sujeira, enquanto a ampla gama de temperatura de operação permite a sua utilização contínua ao ar livre sem riscos de sobrecalentamento.

A instalação superficial facilita a sua montagem sobre paredes ou fachadas, integrando-se facilmente em projetos de arquitetura moderna que exigem iluminação funcional e estética com baixo consumo elétrico.

Características

Clase de aislamiento	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Cri (Ra)	80
Lúmenes (lm)	1200 lm
Material	Aluminio
Potencia (W)	12 W
Protección	IP54
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de instalación	Superficie
Vida estimada (h)	50000
Uso	Exterior

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 27 de setembro de 2026