

Ficha do produto

Controlador Mini Smarthome RGB com App e IR 12-24V

Marca: LEDME

Referência: LEDME LM2187



Mini controlador smarthome para tiras LED RGB com gestão sem fio via app e comando IR. Suporta conexão Wi-Fi de 2,4 GHz, alimentação 12-24 V DC, potência máxima de 72 W a 12 V ou 144 W a 24 V. Projeto compacto de 50 x 22 x 10 mm em material PC, com proteção IP20.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Mini controlador Smarthome para tiras LED RGB com controle remoto por IR e aplicação móvel. Projetado para gerenciar tiras led RGB através de conexão Wi-Fi de 2,4 GHz, permite controlar a iluminação a partir do aplicativo ou do controle remoto incluído. Ideal para ambientes domésticos onde é necessária uma gestão flexível de luzes RGB.

Características técnicas

- Receptor: Wi-Fi de 2,4 GHz
- Potência máxima: 72 W (12 V) - 144 W (24 V) DC
- Proteção: IP20
- Alimentação: 12-24 V DC
- Dimensão: 50 x 22 x 10 mm
- Material: PC
- Inclui: App, controle remoto

Permite controlar as bandas LED RGB de forma sem fio a partir de dispositivos móveis ou através do controle remoto. Seu design compacto e conexão Wi-Fi facilitam sua integração em sistemas de iluminação inteligentes.

Características

Mando a distancia	Sí
Material	PC
Potencia máxima (W)	144 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	12-24 V
Tipo de corriente	DC
Uso	Interior

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026